

MIERNIK ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ



Miernik zużycia energii elektrycznej to praktyczne narzędzie dla każdego domu, umożliwiające monitorowanie zużycia energii przez domowe urządzenia AGD. Oferuje zaawansowane funkcje, w tym alarm przeciążeniowy i różne tryby pracy, które pozwalają na dokładne śledzenie zużycia energii oraz obliczanie jej kosztów.

SPECYFIKACJA | Podstawowe informacje o produkcie

Napięcie robocze	180VAC – 250VAC
Maksymalne obciążenie	3680W
Częstotliwość napięcia	47Hz – 63Hz
Temperatura pracy	0 – 40°C
Prąd roboczy	≤ 16A
Dokładność pomiaru	± 2%
Wbudowany akumulator	3,6V Ni-Mh
Zakres wyświetlania - napięcie	0,0V – 9999V
Zakres wyświetlania - prąd	0,000A – 65,00A
Zakres wyświetlania - moc	0,0W – 9999W
Zakres wyświetlania - częstotliwość prądu	0Hz – 9999Hz
Zakres wyświetlania - współczynnik mocy	0,00 – 1,00
Zakres wyświetlania - łączna ilość wykorzystanej energii elektrycznej	0,000kWh – 9999kWh
Zakres wyświetlania - cena jednostkowa kWh	0,00 – 99,99
Zakres wyświetlania - łączny koszt zużytej energii elektrycznej	0,00 – 9999
Kod EAN	5901811405822

